

Videofeedbacktraining durch Time-Shift mit **utilius®** fairplay 5

Time-Shift (auch zeitversetztes Fernsehen) ist eine Funktion, die Ihnen vielleicht von digitalen Videorekordern oder PCs mit TV-Karte her bekannt ist. Dabei kann eine Sendung gleichzeitig aufgenommen und von einer beliebigen Stelle an wiedergegeben werden.

Das neue **utilius®** fairplay 5 hat eine Aufnahmefunktion mit der gleichen Eigenschaft. Damit können Sie Videos kontinuierlich („im Hintergrund“) aufzeichnen, während Sie gleichzeitig eine beliebige, bereits aufgezeichnete Stelle im Video abspielen. Eingesetzt werden kann Time-Shift im Videofeedback-Training, wo bereits nach wenigen Sekunden eine sportliche Übung zusammen mit dem Sportler am Videomonitor ausgewertet werden soll. Durch Time-Shift gehen Ihnen die Übungen der anderen Sportler nicht verloren, denn sie werden ja weiterhin aufgezeichnet.

So nutzen Sie die Time-Shift-Funktion:

Schließen Sie die Videokamera an Ihren Rechner an. Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme nur von Kameras möglich ist, die über den Kamera-Ausgang auch ein Live-Video anbieten. Klicken Sie im Videofenster auf die Schaltfläche **Video von einer Kamera importieren** oder auf das Programmsymbol links oben und wählen dann im Menü **Von Kamera importieren**. Vergeben Sie einen Namen für die Videodatei und wählen Sie das Aufzeichnungsformat (Dateityp) AVI oder WMV. Klicken Sie auf **OK**. Danach wird im Videofenster bereits ein Live-Bild angezeigt. Mit dem roten Aufnahmeknopf unter dem Videofenster starten Sie die Aufzeichnung und es wird das Live-Video angezeigt. Mit der Time-Shift-Steuerung können Sie nun zwischen live und zeitversetztem Anspielen umschalten. Die Time-Shift-Zeit kann dabei individuell gewählt werden (Voreinstellung 30 Sekunden). Weiterhin stehen Ihnen die Funktionen **Play**, **Pause**, **Einzelbild vor/zurück** und **Zeitlupe** zur Verfügung, oder Sie verschieben mit der Maus den Zeiger auf der Zeitachse, um so das Video von beliebiger Stelle aus abzuspielen. Ein erneuter Klick auf den Aufnahmeknopf beendet die Aufzeichnung.